

Ev.číslo revizní zprávy: EZS 19-9-192

Příloha č.1 revizní zprávy EZS

Ústředna:

Instalováno:	Typ	kategorie	ks	odběr mA	odběr celkem	Pozn.
Ústředna	DIGIPLEX	II.	1	80	80	verze 3.01
Klávesnice 1	LCD DGP-641	II.	4	40	160	verze 1.30
Infrapasivní čidla	DGP 25	II.	12	10	120	verze 1.03
Infrapasivní čidla	DGP 60	II.	3	12	36	verze 1.01
Magnetický kontakt	DGP-ZC1	II.	3	0	0	
Čidla tříštění skla	GLASTREK 456	II.	10	15	150	
Expander 8 zdvoj.smyček	DGP-ZX8	II.	1	20	20	verze 1.30
Modul PGM 1	PGM1	II.	0	20	0	verze 1.30
Siréna vnitřní	KPE 1600L	II.	3	0	0	
Siréna venkovní+bat.4Ah	SOLO PS 128	II.	0	5	0	
Komunikátor ATH		II.	0	22	0	
Celkem			37		566	mA

Kabeláž EZS: LAMA 2x0,6+4x0,4
Instalace: pod omítkou, v lištách
Izolační stav kabeláže: 100 Mohm
Odpojené zařízení: -
Závady: -

Silová část:

1. Proudová soustava: TN-S
2. Síťové napětí: 236 V/50Hz
3. Sekundární napětí: 17,1 V/50Hz
4. Přívod: CYSY 3Cx1,5
5. Jištění: 10 A LSN
6. Imp. ochr.smyčky: 0,50 ohm
7. Izolační odpor: 50 Mohm
8. Umístění rozvaděče: rozvaděč RS
9. Závady: -

Akumulátor:

1. Kapacita: 40 Ah
2. Pojistka AKU: 6 A
3. Proud bez sítě: 1,1 A
4. Nap. bez sítě: 12,7 V
5. Nap. se sítí: 13,7 V
6. Dobíjecí proud: 0,4 A
7. Kabeláž k ústředně: 2xCYA 2,5
8. Izolační stav: 50 Mohm
9. Napětí AKU: 13,7 V
10. Napětí AKU po 15 min.: 12,7 V
11. Závady: -
POZN.